

Fluke tangmetre

Løsninger til alle opgaver



381



355



773



Udvælgelsestabel for tangmetre

Generelle formål	Jobfunktioner	Anvendelser	Anbefalet tangmeter
	Vedligeholdelse af fabriksanlæg	Flere placeringsmuligheder i store fabriksanlæg gør det muligt at lade enheder blive på stedet	Fluke 365 AC tangmeter med sand RMS Nøglefunktioner • 200 A AC og DC måling med fast kæbe • Den aftagelige kæbe gør det nemmere at få adgang til kabler og at aflæse displayet • 6.000 Ω modstandsmåling med gennemgang • Den indbyggede lygte gør det nemt at belyse og identificere kabler • Sand RMS giver en mere nøjagtig måling af den aktuelle strøm, selv med forvrængede kurveformer, som skyldes støjende belastninger • KAT III 600 V
	Procestekniker/elektriker		
	Automatiseringsspecialist		
			
	Elektriker	Foretag frontline fejlfinding af generelle AC strømsystemer Kontroller kredsløpsintegritet og -drift • Mål belastningsstrøm, AC spænding og gennemgang for afbrydere, sikringer og kontakter Fødekabler • Kontroller balance og belastning for fødekabler	373 AC tangmeter med sand RMS Nøglefunktioner • Måler op til 600 A AC • Mål AC og DC spænding op til 600 V • Sand RMS giver en mere nøjagtig måling af den aktuelle strøm, selv med forvrængede kurveformer, som skyldes støjende belastninger • Med stort baggrundsbelyst display, AC og DC spænding, modstand, gennemgang og kapacitans • KAT IV 300 V, KAT III 600 V
	Elinstallatør		
	Erhvervselektriker		
			
	Elinstallatør	Grundlæggende fejlfinding på AC og DC systemer • Mål DC strøm i batteridrevne enheder, sikkerhedssystemer osv. • Mål startstrøm og driftsstrøm for motorer • Kapacitans af start- og driftskondensatorer i motorer • Kontroller balance og belastning i eltavler	374 sand RMS AC/DC tangmeter Nøglefunktioner • Mål op til 600 A AC og DC • Sand RMS giver en mere nøjagtig måling af den aktuelle strøm, selv med forvrængede kurveformer, som skyldes støjende belastninger • Kompatibel med de nye i2500-18 og i2500-10 fleksible iFlex strømprober (sælges separat), som udvider måleområdet til 2.500 A AC og giver større displayfleksibilitet • Startstrømfunktion til gentagen måling af startstrøm for motor eller udstyr • Med stort baggrundsbelyst display, AC og DC spænding, modstand, gennemgang, MIN./MAKS. og kapacitans • KAT IV 600 V, KAT III 1.000 V
	Erhvervselektriker		
	Elforsyningstekniker		
	Vedligeholdelse af fabriksanlæg		
	Forsyningstekniker		
			
	Industriel elinstallatør	Avanceret fejlfinding på AC og DC systemer • Store motorer og drev og støjende elektriske miljøer • Motorindkobling til fejlfinding af strømbeskyttelsesenheder • Output fra motorer og drev med variabel hastighed	375 sand RMS AC/DC tangmeter Nøglefunktioner • 500 mV måleområde til interface med andet tilbehør • Integreret lavpasfilter og avanceret signalbehandling muliggør brug i støjende elektriske miljøer, uden at der går på kompromis med udlæsningsstabiliteten • Frekvensmåling op til 500 Hz med både kæbe og iFlex • Kompatibel med de nye i2500-18 og i2500-10 fleksible iFlex strømprober (sælges separat), som udvider måleområdet til 2500 A AC og giver større displayfleksibilitet • Mål sand RMS spænding, kapacitans, modstand og gennemgang • KAT IV 600 V, KAT III 1.000 V
	Vedligeholdelse af anlæg		
	HVAC/R-specialist		
			

	Jobfunktioner	Anvendelser	Anbefalet tangmeter
Industriel el	Industrielektriker	Komplet udstyret model til el- og industrifagfolk, der har brug for at foretage avanceret fejlfinding på AC og DC systemer i ethvert miljø - Mål op til 1.000 A AC eller DC med fast kæbe for at måle strøm i motorer, skabe og samleskinner - Understøttelse af 2.500 A AC med fleksibel iFlex strømprobe; kan komme ind omkring trange og besværlige ledere - Klem omkring samleskinner eller ledere i eltavler for at måle belastninger og lysnetfrekvens i kredsløb	376 Sand RMS AC/DC tangmeter med iFlex™ Nøgelfunktioner - Mål op til 1.000 A AC og DC - Indgange for 1.000 V AC og V DC, 60 kΩ modstand og gennemgang - Inkluderer de nye i2500-18 og i2500-10 fleksible iFlex strømprober, som udvider måleområdet til 2.500 A AC og giver større displayfleksibilitet - Snæver, forlænget kæbe med stor åbning, som nemt placeres om den ønskede leder - Sand RMS giver en mere nøjagtig måling af den aktuelle strøm, selv med forvrængede kurveformer, som skyldes støjende belastninger - KAT IV 600 V, KAT III 1.000 V
	Vedligeholdelse af anlæg		
Industriel el	Vedligeholdelse af fabriksanlæg		381 sand RMS AC/DC tangmeter med aftageligt display og iFlex™ Nøgelfunktioner - Den trådløse teknologi gør det muligt at flytte fjerndisplayet op til 10 meter fra målepunktet - Det aftagelige magnetiske display kan placeres, hvor det er nemmest og mest bekvemt at aflæse - Inkluderer de nye i2500-18 og i2500-10 fleksible iFlex strømprober, som udvider måleområdet til 2.500 A AC og giver større displayfleksibilitet - AC og DC-strøm, AC- og DC spænding, modstand, frekvens, gennemgang, kapacitans, min./maks. og startstrøm lavpasfilter - Stort, let læseligt baggrundsbelyst display indstiller automatisk det korrekte måleområde - KAT IV 600 V, KAT III 1.000 V
	Industrielektriker		
Industriel el	Industriservice elektriker	Komplet udstyret model til el- og industrifagfolk, der har brug for at foretage avanceret fejlfinding på AC og DC systemer i ethvert miljø - Mål op til 1.000 A AC eller DC med fast kæbe for at måle strøm i motorer, skabe og samleskinner - Understøttelse af 2.500 A AC med fleksibel iFlex strømprobe; kan komme ind omkring trange og besværlige ledere - Klem omkring samleskinner eller ledere i eltavler for at måle belastninger og lysnetfrekvens i kredsløb	
	Vedligeholdelse af anlæg		
Tilbehør	Vedligeholdelse af fabriksanlæg	- Industriel fejlfinding i AC og DC applikationer med lav strømstyrke, hvor det er svært at få adgang - Adgang til trang kabling på steder som f.eks. PLC kabinetter	Fleksible iFlex™ i2500 strømprober Nøgelfunktioner - Mål op til 2.500 A AC strøm med udvalgte Fluke tangmetre - Giver større displayfleksibilitet og mulighed for at måle på ledere med besværlige størrelser - Kan bruges med frekvens-, start- og min./maks. funktionerne 7,5 mm spolediameter muliggør måling på trange steder - Fås med længder på 10 og 18 tommer - KAT IV 600 V, KAT III 1.000 V
	Elektriker/industrielektriker		
Tilbehør	Vedligeholdelse af anlæg/fabrikker		Fluke 325 tangmeter med sand RMS Nøgelfunktioner - Mål op til 400 A AC og DC 0,1 A opløsning i 40 A området giver mere nøjagtige målinger - Kompakt formfaktor, der gør det nemt at foretage målinger i trange kabelrum - Mål AC og DC spænding op til 600 V - Modstands-, gennemgangs-, temperatur-, kapacitans- og display hold funktioner - KAT IV 300 V, KAT III 600 V
	HVAC/R specialist		
Bolig/erhvervs el	Erhvervs elinstallatør	Verificer kredsløbsintegritet og -drift Mål belastningsstrøm, AC-spænding og gennemgang for afbrydere, sikringer og kontakter	
	Industriel elinstallatør		
Bolig/erhvervs el	Vedligeholdelse af anlæg	Fødekabler Kontroller balance og belastning for fødekabler	

Udvælgelsestabel for tangmetre fortsat

	Jobfunktioner	Anvendelser	Anbefalet tangmeter
Erhvervs/industri el	Elinstallatør	Arbejde på tavler og forgreningskredsløb - Mål belastninger på et forgreningskredsløb ved en tavle (herunder fødekabler, forgreningskredsløb og nul) og gennemgang for afbrydere, sikringer og kontakter - Mål spændingen på belastningssiden for en afbryder eller en sikring - Tjek, om der er strøm på et kredsløb, inden arbejdet påbegyndes	T5-1000 elektrisk tester Nøglefunktioner - Måling af AC strøm op til 100 A med åben kæbe - AC og DC spænding - T5-600: KAT III 600 V - T5-1000: KAT IV 600 V, KAT III 1.000 V - Gennemgang, modstand - Robust og nem at bruge
	Vedligeholdelse af fabriksanlæg		
	Erhvervselektriker 		
Lækstrøm	Elektriker, der vedligeholder fabriksanlæg	Måling af lækstrøm - Tjek isolationstilstand og lækstrøm for kredsløb og systemer - Tjek for lækstrøm i kredsløb og systemer ved hjælp af filtre Test af isolation på strømførende kredsløb - Evaluer isolationstilstanden på strømførende kredsløb via lækstrømmålinger, hvis afbrydelser er meget upraktisk	360 AC tangmeter til lækstrøm Nøglefunktioner - Måling af lækstrøm med et måleområde på 3 mA og en opløsning på 1 µA til nøjagtig overvågning af nedbrydning af isolation - Bredt måleområde fra 1 µA op til 60 A, der dækker alle installationsbehov - Avanceret afskærmning, så det sikres, at resultaterne er nøjagtige, når der måles i nærheden af andre ledere - Lækstrømmester i lommetørrelse, der er let at bære, med en kæbestørrelse på 40 mm i bredden - KAT III 300 V
	Hospitalelektriker		
	Elinstallatør 		
Jord	Vedligeholdelseselektriker industri/erhverv	Test af jord- og bondingmodstand - Foretag jordsløjfetest i områder, hvor andre teknikker til test af jordmodstand ikke kan anvendes - Test dele af et multi-jordet system - Foretag regelmæssigt hurtige test på systemjordinger som en del af et program for forebyggende vedligeholdelse	1630 jordsløjfemodstands-/lækstrømmester Nøglefunktioner - Mål fra 0,025 Ω til 1.500 Ω jordsløjfemodstand - Stor kæbe, der gør det muligt at klemme omkring det største udvalg af jordledere eller jordingsskinner - Mål jordlækstrøm og AC belastningsstrømme fra 0,2 mA og helt op til 30 A - Brugerdefinerede alarmgrænser til hurtige målinger af typen bestået/ikke bestået - KAT III 300 V
	Forsyningstekniker		
	Elinstallatør/rådgiver 		
Proces	Procestekniker/elektriker	Måling af procesreguleringssignaler - Måling af 4-20 mA signaler uden at bryde sløjfen - Kontroller at PLC'er og reguleringssystemers analoge I/O fungerer korrekt - Sourcing af procesreguleringssignaler gør det muligt at teste 4-20 mA signaler og 1 til 5 V og 0 til 10 V ved test af automations-I/O - Avanceret fejlfinding med forenklet sløjfetest	773 procestangmeter til mA Nøglefunktioner - Sparer tid og penge ved at gøre det nemt at måle 4-20 mA signaler - Aftagelig miniaturretang til trange steder - Mål også ældre 10 til 50 mA signalsystemer med 100 mA området - Baggrundsbelyst display, spotlight, display hold og nuludlæsningsknapper - Eliminerer behovet for ekstra 4-20 mA kilde- eller spændingsudstyr ved fejlfinding - KAT II 300 V
	Automatiseringsspecialist/erhvervselektriker 		

	Jobfunktioner	Anvendelser	Anbefalet tangmeter
Effektkvalitet	El- og udeservicetekniker	Måling på ikke-lineære belastninger • Opsæt og fejlfind frekvensomformere og UPS-systemer – Verificer korrekt drift ved måling af centrale effektkvalitetsparametre Målinger af Harmoniske • Find problemer med harmoniske, som kan beskadige eller afbryde vigtigt udstyr Fejlfinding af problemer med startstrøm • Kontroller startstrøm, hvis der forekommer falske nulstillinger eller uønskede udløsninger af sikringsafbrydere Belastningsundersøgelser • Verificer det elektriske systems kapacitet, inden der tilføjes nye belastninger	345 effektkvalitet tangmeter Nøglefunktioner • AC/DC-strøm: Clamp-on måling af strøm op til 1.400 A AC RMS og 2.000 A DC • KAT IV 600 V sikkerhedsklassificering til brug ved forsyningsindgangen • Nøjagtig i støjende miljøer: Ved hjælp af et lavpasfilter fungerer tangmeteret også med forvrængede kurveformer • Datalogning: Find frem til periodiske fejl ved at logge enhver effektkvalitetsparameter i nogle minutter eller en måned • Fejlfinding af problemer med harmoniske: Analyser og log problemer med harmoniske digitalt eller grafisk • Startstrøm: Fang og analyser uønsket sikringsudløsning fra 3 sekunder til 300 sekunder • KAT IV 600 V, KAT III 1.000 V
	HVAC/R tekniker		
	Elektroingeniør		
	Erhvervselektriker		
	Elektriker, der vedligeholder fabriksanlæg		
	Elforsyningsingeniør		
High-end industriel forsyning	Industriserviceelektriker	Eltavler, forsyningsindgang og lavspændingsskabe • På eltavlen kan den klemmes omkring hver enkelt fase. God til store enkelte eller parallelle ledere • I forsyningsindgangen kan der klemmes omkring samleskinner på op til 6,25 cm (2,5") for at verificere det forventede strømforbrug • Mål strøm i ledere i lavspændingsskabe (1.000 V eller mindre) Arbejde med store belastninger • Verificer, at eltavler med store belastninger, koblingsudstyr, store DC strømsystemer og motorer fungerer	355 2000 A tangmeter med Sand RMS Nøglefunktioner • Op til 2.000 A DC, 1.400 A AC strømmåling • Stor kæbe, der egner sig til enkelte eller flere store ledere • KAT IV 600 V klassificering giver maksimal alsidighed for måleopgaver • Indgange for 600 V AC, 1.000 V DC, 400 KΩ modstand og gennemgang • Lavpasfilter, min./maks./gns. og startstrøm • Nøjagtig måling af strøm og spænding op til 1 kHz • KAT IV 600 V, KAT III 1.000 V
	Elinstallatør		
	Elforsyningstekniker		
	Skibs- eller svejeelektriker		
	Elektriker, der vedligeholder fabriksanlæg		
HVAC/R	HVAC/R servicetekniker	Kontrol af kedler og ovne • Fang røggastemperaturer, og foretag test af flammedetektor HVAC motorer og drev • Mål start- og driftsstrøm på motorkondensatorer • Udfør fejlfinding på elmotorer i kompressorer • Mål ydeevnen for drev med variabel frekvens Test af elektrisk ydeevne • Mål belastningssidens og forsyningssidens strøm og spænding • Mål strøm- og spændingsfasebalance på 3-fasesystemer	902 HVAC tangmeter med sand RMS Nøglefunktioner • Mål strøm op til 600 A AC og op til 200 μA DC • Mål spænding, kapacitans, modstand og gennemgang med sand RMS • Mål kontakttemperatur med inkluderet Type K temperaturprobe. (Eller mål et rørs udvendige temperatur med 80PK-8 rørklemme temperaturprobe, som sælges separat) • KAT III 600 V



Originalt Fluke tilbehør

Når dit arbejde er afhængigt af hvert eneste stykke værktøj i din værktøjskasse, holder originalt Fluke tilbehør dig i gang med arbejdet.

Gå til www.fluke.com/accessory for at søge i vores udvalg af tilbehørs ud fra produktmodel, tilbehørsmodel eller kategori.

Tangmeter specifikationer

	Erhvervs-/industri- el		Bolig-/erhvervs- el			Generelt formål
	T5-600 	T5-1000 	323 	324 	325 	365 
Målinger						
AC strøm	•	•	•	•	•	•
AC spænding	•	•	•	•	•	•
Modstand	•	•	•	•	•	•
Gennemgang	•	•	•	•	•	•
DC spænding	•	•	•	•	•	•
DC strøm					•	•
Sand RMS			•	•	•	•
Frekvens					•	
AC + DC spænding			•	•	•	
AC + DC strøm					•	
Min./maks./gns.					•	
4-20 mA (opløsning på 0,01 mA)						
Temperatur				•	•	
Kapacitans				•	•	
Jordsløjfemodstand						
Specialfunktioner						
Startstrømsfunktion						
Lavpasfilter						
Harmoniske data, strøm, datalogning						
18 tommer fleksibel iFlex strømprobe						
10 tommers fleksibel iFlex strømprobe						
Fjerndisplay						
Lommelygte						•
Display						
Display med holdefunktion	•	•	•	•	•	•
Baggrundsbelysning				•	•	•
Grafdisplay						
Specifikationer						
Kæbeåbning	12,9 mm	12,9 mm	30 mm	30 mm	30 mm	18 mm
Maks. ledningsstørrelse	1/0 THHN kabel	1/0 THHN kabel	600 MCM	600 MCM	600 MCM	17 mm
Strømområde AC RMS	0 til 100,0 A	0 til 100,0 A	0 til 400,0 A	0 til 40,00 A/400,0 A	0 til 40,00 A/400,0 A	0 til 200,0 A
Nøjagtighed AC strøm (50/60 Hz)	3 % ± 3 trin	3 % ± 3 trin	2 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin
AC respons	Gennemsnit	Gennemsnit	Sand RMS	Sand RMS	Sand RMS	Sand RMS
Strømområde DC					0 til 40,00 A/400,0 A	0 til 200 A
Nøjagtighed DC strøm					2 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin
Spændingsområde AC	0 til 600,0 V	0 til 1.000 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V
Nøjagtighed AC spænding	1,5 % ± 2 trin	1,5 % ± 2 trin	1,5 % ± 5 trin	1,5 % ± 5 trin	1,5 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin
Spændingsområde DC	0 til 600,0 V	0 til 1000 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V
Nøjagtighed DC spænding	1 % ± 1 trin	1 % ± 1 trin	1,0 % ± 5 trin	1,0 % ± 5 trin	1,0 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin
Modstandsområde	0 til 1.000 Ω	0 til 1.000 Ω	0 til 4.000 Ω	0 til 4.000 Ω	0 to 40 kΩ	0 til 6.000 Ω
Frekvensmåleområde					5 Hz til 500 Hz	
Enhedseffekt						
Automatisk slukkefunktion	•	•	•	•	•	
Garanti og sikkerhed						
Garanti (år)	2	2	2	2	2	3
Kategoriklassificeringer (EN61010-1)	KAT III 600 V	KAT IV 600 V, KAT III 1.000 V	KAT IV 300 V, KAT III 600 V	KAT IV 300 V, KAT III 600 V	KAT IV 300 V, KAT III 600 V	KAT III 600 V

Generelle formål			Industriel el		HVAC/R	High-end industriforsyning		iFlex tilbehør
373	374	375	376	381	902	353	355	i2500-10/ i2500-18
								
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•		•	
•	•	•	•	•	•		•	
•	•	•	•	•	•		•	
•	•	•	•	•	•		•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•		•	•	•
							•	
	•	•	•	•	•	•	•	•
					•			
•	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•		•	•	•
	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Inkluderet	Inkluderet				
	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Ekstraustyr	Ekstraustyr				
				•				
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
32 mm	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm	30,5 mm	58 mm	58 mm	7,5 mm spole
750 MCM	750 MCM	750 MCM	750 MCM	750 MCM	750 MCM	750 MCM eller tre 500 MCM	750 MCM eller tre 500 MCM	
0 til 600,0 A	0 til 600,0 A	0 til 600,0 A	0 til 999,9 A	0 til 999,9 A	0 til 600,0 A	0 til 1.400 A	0 til 1.400 A	0 til 2.500 A
2 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin	1,5 % ± 5 trin	1,5 % ± 5 trin	3 % ± 5 trin
Sand RMS	Sand RMS	Sand RMS	Sand RMS	Sand RMS	Sand RMS	Sand RMS	Sand RMS	Sand RMS
	0 til 600,0 A	0 til 600,0 A	0 til 999,9 A	0 til 999,9 A	0 til 200 µA	0 til 2.000 A	0 til 2.000 A	
	2 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin	2 % ± 5 trin	1 % ± 5 trin	1,5 % ± 5 trin	1,5 % ± 5 trin	
0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 1.000 V	0 til 1.000 V	600,0 V		0 til 600,0 V	
1 % ± 5 trin	1,5 % ± 5 trin	1,5 % ± 5 trin	1,5 % ± 5 trin	1,5 % ± 5 trin	1 % ± 5 trin		1 % ± 5 trin	
0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 1.000 V	0 til 1.000 V	0 til 600,0 V		0 til 1.000 V	
1 % ± 5 trin	1 % ± 5 trin	1 % ± 5 trin	1 % ± 5 trin	1 % ± 5 trin	1 % ± 5 trin		1 % ± 5 trin	
0 til 6.000 Ω	0 til 6.000 Ω	0 til 6.000 Ω	0 to 60 kΩ	0 to 60 kΩ	0 til 9.999 Ω		0 til 400 KΩ	
		500 Hz	500 Hz	500 Hz		5 til 1.000 Hz	5 til 1.000 Hz	500 Hz
•	•	•	•	•	•	•	•	
3	3	3	3	3	3	3	3	3
KAT III 600 V, KAT IV 300 V	KAT III 1.000 V, KAT IV 600 V	KAT III 1.000 V, KAT IV 600 V	KAT III 1.000 V, KAT IV 600 V	KAT III 1.000 V, KAT IV 600 V	KAT III 600 V	KAT III 1.000 V, KAT IV 600 V	KAT III 1.000 V, KAT IV 600 V	KAT III 1.000 V, KAT IV 600 V

Tangmeter specifikationer fortsat

	Lækstrøm 360*	Proces 773	Jord 1630	Effekt 345
				
Målinger				
AC strøm	•		•	•
AC spænding				•
Modstand				
Gennemgang			•	
DC spænding				•
DC strøm		•		•
Sand RMS			•	•
Frekvens				•
Min./maks./gns.				•
4-20 mA (opløsning på 0,01 mA)		•		
Temperatur				
Kapacitans				
Jordsløjfemodstand			•	
Specialfunktioner				
Startstrømsfunktion				•
Lavpasfilter				•
Harmoniske data, strøm, datalogning				•
18 tommer fleksibel iFlex strømprobe				
10 tommer fleksibel iFlex strømprobe				
Fjerndisplay				
Lommelygte				
Display				
Display med holdefunktion	•	•	•	•
Baggrundsbelysning	•	•		•
Grafdisplay				•
Specifikationer				
Kæbeåbning	40 mm	4,5 mm	35 mm	58 mm
Maks. ledningsstørrelse	1.250 MCM	6 AWG	1.000 MCM	750 MCM eller tre 500 MCM
Strømområde AC RMS	0 til 60 A		0 til 35 A	0 til 1.400 A
Nøjagtighed AC strøm (50/60 Hz)	1 % ± 5 trin		2 % ± 3 trin	± 3 % ± 5 trin
AC respons	Gennemsnit		Sand RMS	Sand RMS
Strømområde DC		0 til 99,9 mA		0 til 2.000 A
Nøjagtighed DC strøm		4-20 mA er 0,2 % ± 5 trin		± 1,5 % ± 5 trin
Spændingsområde AC				0 til 825 V
Nøjagtighed AC spænding				± 1 % ± 5 trin
Spændingsområde DC				0 til 825 V
Nøjagtighed DC spænding				± 1 % ± 5 trin
Modstandsområde			0 til 1.500 Ω	
Frekvens måleområde				15 til 1.000 Hz
Enhedseffekt				
Automatisk slukkefunktion	•	•	•	•
Garanti og sikkerhed				
Garanti (år)	1	3	1	2
Kategoriklassificeringer (EN61010-1)	KAT III 300 V	Kat II 300 V	KAT III 300 V	KAT IV 600 V, KAT III 1.000 V

*Sælges ikke i Canada

Uddannelse/ support

ABC for tangmetre

Hvad er et tangmeter, og hvad kan det? Hvilke målinger kan man foretage med et tangmeter? Hvordan får du mest muligt ud af et tangmeter? Hvilket tangmeter egner sig bedst til de omgivelser, tangmetret skal bruges i? Find svarene på disse og andre spørgsmål i anvendelsesnoten i vores ABC for tangmetre.

www.fluke.com/clampABCs

Webinar om mA-sløjfer

Lær at teste og foretage fejlfinding på 4 mA til 20 mA reguleringsløjfe med dette Fluke webinar. Klik på linket nedenfor for at tilmelde dig og deltag. www.fluke.com/mALoopWebinar

Nyhedsbrev om maskinsundhed

Lige så enkelt som en skruetrækker og lige så nyttigt som et par arbejdssko: Det er vores målsætning for Maskinsundhed. Vi ønsker at gøre dit arbejde nemmere og at hjælpe dig med at sørge for, at de maskiner, du har ansvaret for, fungerer, kører og leverer værdi. Klik på linket nedenfor for at finde ideer og information om fejlfindingsteknikker og forebyggende løsninger.

www.fluke.com/machinehealth

Motorer og drev

Abonner på dette nyhedsbrev, der kommer hver anden måned, og få mere at vide om maskinsundhed - hvordan du forudser og identificerer problemer, og hvordan du foretager fejlfinding.

www.fluke.com/motors_solutions

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
Fax: 70 23 58 54
E-mail: info.dk@fluke.com
Web: www.fluke.dk

© Copyright 2012 Fluke Corporation.
Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i
Nederlandene 7/2012. Oplysningerne
kan ændres uden forudgående varsel.
Pub_ID: 11946-dan