

Fluke strømtenger

Løsninger for alle behov



381





355



773



Oversikt over strømtenger

Jobbfunksjoner		Bruksområder	Anbefalt tang
Generell bruk	Anleggsvedlikehold Prosesstekniker/elektriker Automatiseringsspesialist 	Flere bruksområder for større anlegg – tengerne kan festes til enhetene	365 AC-strømtang med sann RMS Hovedfunksjoner • 200 A AC- og A DC-strømmåling med fast kjeft • Den avtakbare kjeften gir enklere tilgang til kabler og enklere avlesing av skjerm • 6 000 kΩ motstandsmåling med kontinuitet • En innebygd lommelykt gjør det enkelt å lyse opp og identifisere kabler • Sann RMS gir nøyaktigere målinger av effektiv strøm, selv med forvrengte kurveformer forårsaket av støyende belastning • CAT III 600 V
	Anleggsелеktriker Elektroinstallatør Kommersiell elektriker 	Driver feilsøking av generelle AC-strømsystemer i første rekke. Kontroller kretsintegritet og -ytelse • Mål belastningsstrøm, AC-spenning og kontinuitet i brytere, sikringer og kontakter Forsyningskabler • Kontroller balanse og belastning av forsyningskabler	373 AC-strømtang med sann RMS Hovedfunksjoner • Mål opptil 600 A AC • Mål AC- og DC-spenning opptil 600 V • Sann RMS til mer nøyaktig måling av effektiv strøm, selv med forvrengte kurveformer forårsaket av støyende belastning • Omfatter stor, opplyst skjerm, AC- og DC-spenning, motstand, kontinuitet og kapasitans • CAT IV 300 V, CAT III 600 V
	Elektroinstallatør Kommersiell elektriker E-verkstekniker Anleggsvedlikehold Institusjonstekniker 	Grunnleggende feilsøking av AC- og DC-systemer • Mål DC-strøm i batteridrevne enheter, sikkerhetssystemer o.l. • Mål strøm ved start og drift av motor • Kapasitans for start- og driftskondensatorer på motor • Kontroller balanse og belastning i servicepaneler	374 AC/DC-strømtang med sann RMS Hovedfunksjoner • Mål opptil 600 A AC og A DC • Sann RMS gir nøyaktigere målinger av effektiv strøm, selv med forvrengte kurveformer forårsaket av støyende belastning • Kompatibel med de nye i2500-18 og i2500-10 iFlex fleksible strømprobene (selges separat), som utvider måleområdet til 2 500 A AC og gir økt skjermfleksibilitet • Oppstartstrømmodus for gjentatt måling av oppstartstrøm for motor eller utstyr • Omfatter stor, opplyst skjerm, AC- og DC-spenning, motstand, kontinuitet, MIN/MAX og kapasitans • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
	Industrielektroinstallatør Anleggsvedlikehold VVS-spesialist 	Avansert feilsøking av AC- og DC-systemer • Store motorer og støyende el-miljøer • Motorstart til feilsøking av strømværnsenheter • Effekt fra motorer med trinnløs hastighet	375 AC/DC-strømtang med sann RMS Hovedfunksjoner • 500 mV-måleområde for å kombinere med annet tilbehør • Integrert lavpassfilter og toppmoderne signalbehandling for bruk i støyende elektriske miljøer, samtidig som den gir stabile avlesninger • Frekvensmåling opptil 500 Hz med både kjeft og iFlex • Kompatibel med de nye i2500-18 og i2500-10 iFlex fleksible strømprobene (selges separat), som utvider måleområdet til 2 500 A AC og gir økt skjermfleksibilitet • Mål sann RMS-spenning, kapasitans, motstand og kontinuitet • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V

	Jobbfunksjoner	Bruksområder	Anbefalt tang
Industrielektrisk	Industrielektriker	Komplett modell for el- og industrifagfolk som utfører avansert feilsøking av AC- og DC-systemer i ulike miljøer. - Mål 1 000 A AC eller DC med fast kjeft til måling av strøm i motorer, hvelv og samleskinner 2 500 A AC-kapasitet med iFlex fleksibel strømprobe, passer rundt besværlige ledere med vanskelig plassering - Festes rundt samleskinner eller ledere på servicepaneler for å måle belastning og linjefrekvens i strømkretsene	376 AC/DC-strømtang med sann RMS og iFlex™ Hovedfunksjoner - Mål opptil 1 000 A AC og A DC - Inngangsstrøm for 1 000 V AC og V DC, 60 kΩ motstand og kontinuitet - Omfatter de nye i2500-18 og i2500-10 iFlex fleksible strømprobene, som utvider måleområdet til 2 500 A AC og gir økt skjermfleksibilitet - Lang, smal kjeft med stor åpning som lett kan plasseres over den relevante lederen - Sann RMS gir nøyaktigere målinger av effektiv strøm, selv med forvrengte kurveformer forårsaket av støyende belastning - CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
	Anleggsvedlikehold		
	Anleggsvedlikehold		
			
Industrielektrisk	Industrielektriker	Komplett modell for el- og industrifagfolk som utfører avansert feilsøking av AC- og DC-systemer i ulike miljøer. - Mål 1 000 A AC eller DC med fast kjeft til måling av strøm i motorer, hvelv og samleskinner 2 500 A AC-kapasitet med iFlex fleksibel strømprobe, passer rundt besværlige ledere med vanskelig plassering - Festes rundt samleskinner eller ledere på servicepaneler for å måle belastning og linjefrekvens i strømkretsene	381 AC/DC-strømtang med avtakbar skjerm, sann RMS og iFlex™ Hovedfunksjoner - Med trådløs teknologi kan den avtakbare skjermen være nesten 10 meter fra punktet som skal måles - Den avtakbare magnetiske skjermen kan enkelt monteres der du lett kan se den - Omfatter de nye i2500-18 og i2500-10 iFlex fleksible strømprobene, som utvider måleområdet til 2 500 A AC og gir økt skjermfleksibilitet - AC- og DC-strøm, AC- og DC-spenning, motstand, frekvens, kontinuitet, kapasitans, min/max og oppstarts lavpassfilter - Stor, tydelig og opplyst skjerm angir automatisk riktig måleområde - CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
	Industrierviceelektriker		
	Anleggsvedlikehold		
	Anleggsvedlikehold		
			
Tilbehør	Kommersiell elektriker / industrielektriker	- Industrifeilsøking av systemer med lav AC- og DC-spenning og vanskelig tilgang - Tilgang til vanskelig tilgjengelige ledninger, f.eks. i PLC-kabinett	iFlex™ i2500 fleksible strømprober Hovedfunksjoner - Måler opptil 2 500 A AC-strøm med utvalgte Fluke strømtenger - Økt skjermfleksibilitet og mulighet til å måle ledere med ukurant størrelse - Kan brukes med funksjonene frekvens, start og min/max - En spolediameter på 7,5 mm gjør det mulig å måle på trange steder - Tilgjengelig i 10 og 18 tommers lengde - CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
	Anleggsvedlikehold		
	VVS-spesialist		
			
Anl./komm. elektriker	Kommersiell elektroinstallatør	Kontroller kretsintegritet og -ytelse - Mål belastningsstrøm, AC-spenning og kontinuitet i brytere, sikringer og kontakter Forsyningskabler - Kontroller balanse og belastning av forsyningskabler	325-strømtang med sann RMS Hovedfunksjoner - Mål opptil 400 A AC og DC - En oppløsning på 0,01 A i 40 A-området gir nøyaktigere målinger - Kompakt utforming gjør det lettere å komme til i trange kabelkabinetter - Mål AC- og DC-spenning opptil 600 V - Låsefunksjoner for motstand, kontinuitet, temperatur, kapasitans og skjerm - CAT IV 300 V, CAT III 600 V
	Industrielektroinstallatør		
	Anleggsvedlikehold		
			

Oversikt over strømtenger forts.

	Jobbfunksjoner	Bruksområder	Anbefalt tang
Komm./ind.elektrisk	Elektroinstallatør	Arbeid på paneler og forgreiningskoblinger - Mål belastning på en forgreiningskobling på et panel (inkludert forsyningskabler, forgreiningskoblinger og nulledere og kontinuitet på brytere, sikringer og kontakter - Mål belastningssidespenning på en bryter eller sikring - Sjekk om kretsen er strømførende før arbeidet påbegynnes	T5-1000 elektrisk tester Hovedfunksjoner - Måling av AC-strøm til 100 A med åpen kjeft - AC- og DC-spenning - T5-600: CAT III 600 V - T5-1000: CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V - Kontinuitet, motstand - Robust og enkel å bruke
	Anleggsvedlikehold		
	Kommersiell elektriker		
Lekkasje		Mål lekkasjestrøm - Kontroller isolasjon og lekkasje i kretser og systemer - Se etter lekkasje i kretser og systemer som bruker filtre Teste isolasjon på strømførende kretser - Evaluer isolasjonen på strømførende kretser via måling av strøml lekkasje på steder hvor et strømbrudd vil utgjøre et stort problem	360 AC lekkasjestrømtang Hovedfunksjoner - Mål lekkasjestrøm med 3 mA-områder og 1 µA av oppløsningen, for nøyaktig overvåking av nedbryting av isolasjon - Bredt utvalg av målinger, fra 1 µA opptil 60 A, for alle installasjonsbehov - Avansert skjerming for å sikre nøyaktige resultater når målingen skjer i nærheten av andre ledere - Lekkasjestrømtester i lommestørrelse som er enkel å ha med seg, med bred kjefstørrelse på 40 mm - CAT III 300 V
	Anleggsvedlikeholdselektriker		
	Sykehuselektriker		
Jord	Elektroinstallatør	Motstandsmåling av jording - Utfør jordsløyfetester på områder hvor andre typer motstandsmålinger av jording ikke er tilgjengelige - Test deler av et system med flere jordinger - Utfør med jevne mellomrom hurtigtester på systemjordinger som en del av et forebyggende vedlikeholdsprogram	1630 jordtang Hovedfunksjoner - Mål jordsløyfemotstand fra 0,025 Ω til 1 500 Ω - Stor kjeft som kan plasseres rundt de fleste jordledere og jordsamleskinner - Mål jordlekkasje og AC-strøm fra 0,2 mA opptil 30 A - Brukerdefinert alarm begrenser målinger av typen rask godkjenning/stryk - CAT III 300 V
	Industri vedlikeholdselektriker / kommersiell vedlikeholdselektriker		
	Institusjonstekniker		
Prosess	Elektroinstallatør/-konsulent	Mål prosesskontrollsignaler - Mål 4-20 mA-signaler uten å bryte sløyfen - Kontroller at PLC-er og analog I/O for kontrollsystemer fungerer som de skal - Kontrollsignaler for kildebehandling gjør det mulig å teste 4-20 mA-signaler og 1 til 5 V og 0 til 10 V å teste automatisk I/O - Avanserte feilsøkingfunksjoner forenkler sløyfetesting	773 mA prosesssang Hovedfunksjoner - Sparer tid og penger på enkel måling av 4-20 mA-signaler - Avtakbar minitang til bruk på trange steder - Mulighet for å måle eldre 10 til 50 mA-signalsystemer med 100 mA-området - Opplyst skjerm, søkelys, skjerm-lås og nullavlesningsknapper - Gjør det unødvendig med ekstra 4-20 mA kilde- eller spenningsstyr ved feilsøking - CAT II 300 V
	Prosesstekniker/elektriker		
	Automatiseringsspesialist / kommersiell elektriker		
			

	Jobbfunksjoner	Bruksområder	Anbefalt tang
Nettkvalitet	El- og feltservicetekniker	Måle ikke-lineær belastning • Konfigurer og feilsøk variable frekvensregulerte motorer og UPS-systemer – Verifiser riktig drift ved å måle nøkkelparametere for nettkvalitet Harmoniske målinger • Avdekk harmoniske problemer som kan skade eller forstyrre viktig utstyr Feilsøke problemer ved oppstartstrøm • Kontroller oppstartstrøm hvis det oppstår falske tilbakestillinger eller kortslutning Belastningsundersøkelser • Kontroller den elektriske systemkapasiteten før du legger til mer belastning	345 nettkvalitetstrømtang Hovedfunksjoner • AC/DC-strøm: Måling av strøm opptil 1 400 A AC RMS og 2 000 A DC med tang • CAT IV 600 V sikkerhetsklassifisering til bruk ved inntaksboksen • Nøyaktig i støyende miljøer: Ved hjelp av lavpassfilter fungerer tangen selv med forstyrrede kurveformer • Datalogging: Identifisering av forbigående feil ved å logge alle nettkvalitetsparametere i minutter, eller i en måned • Feilsøke harmoniske: Analyserer og logger harmoniske digitalt eller grafisk • Oppstartstrøm: Registrering og analyse av kortslutning, fra 3 til 300 sekunder • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
	VVS-tekniker		
	Elektroingeniør		
	Kommersiell elektriker		
	Anleggsvedlikeholdselektriker		
	E-verksingeniør		
Avansert industrianlegg	Industrierviceelektriker	Servicepanel, serviceåpning og lavspenningshvelv • Fest tangen rundt hver individuelle fase på servicepanelet. Velegnet for store individuelle eller parallelle ledere • Fest tangen rundt samleskinnene på opptil 2,5 tommer, i serviceåpningen, og kontroller det forventede strømforbruket • Mål strømmen i lederne i lavspenningshvelvene (1 000 V eller lavere) Arbeide med stor belastning • Kontroller at servicepanel, fordelingsanlegg, DC-systemer og motorer for kraftig strøm fungerer	355 2000 A-strømtang med sann RMS Hovedfunksjoner • Strømmåling på opptil 2 000 A DC, 1 400 A AC • Stor kjeft som passer til både enkle og flere større ledere • CAT IV 600 V-klassifisert for maksimal allsidighet • Inngangsstrøm for 600 V AC, 1 000 V DC, 400 KΩ motstand og kontinuitet • Lavpassfilter, min/max/gj.sn. og oppstartstrøm • Nøyaktig måling av strøm- og spenningsfrekvens opptil 1 kHz • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
	Elektroinstallatør		
	E-verkstekniker		
	Skips- eller sveiseelektriker		
	Anleggsvedlikeholdselektriker		
VVS	VVS-servicetekniker	Kontrollere kjeler og forbrenningsovn • Mål brenselgasstemperaturer og test elektroder VVS-motorer • Mål start- og driftskondensatorer på motorer • Feilsøk elektriske kompressormotorer • Mål ytelse på motorer med variabel frekvens Teste elektrisk ytelse • Mål strøm og spenning på belastningsside og forsyningsside • Mål strøm- og spenningsbalanse på trefasesystemer	902 VVS-strømtang med sann RMS Hovedfunksjoner • Mål strøm på opptil 600 A AC og opptil 200 µA DC • Mål sann RMS-spenning, kapasitans, motstand og kontinuitet • Mål kontakttemperatur med den inkluderte Type-K temperaturproben (Eller mål utsidetemperaturen på et rør med 80PK-8 temperaturproben for rørtang, selges separat) • CAT III 600 V



Ekte Fluke-tilbehør

Når jobben krever alt du har av verktøy i verktøykassen, holder ekte Fluke-tilbehør deg gående.

Gå til www.fluke.com/accessory og søk etter produktmodell, tilbehør eller kategori.

Tangspesifikasjoner

	Kommersiell/industriell elektro		Anleggs/kommersiell elektro			Generelt bruk
	T5-600 	T5-1000 	323 	324 	325 	365 
Målinger						
AC-strøm	•	•	•	•	•	•
AC-spenning	•	•	•	•	•	•
Motstand	•	•	•	•	•	•
Kontinuitet	•	•	•	•	•	•
DC-spenning	•	•	•	•	•	•
DC-strøm					•	•
Sann RMS			•	•	•	•
Frekvens					•	
AC- + DC-spenning			•	•	•	
AC- + DC-strøm					•	
Min./maks./gj.snitt					•	
4-20 mA (0,01 mA-oppløsning)						
Temperatur				•	•	
Kapasitans				•	•	
Jordsløyfemotstand						
Spesialfunksjoner						
Oppstartstrømmodus						
Lavpassfilter						
Harmoniske, nett, datalogging						
18 tomers fleksibel iFlex-strømprobe						
10 tomers fleksibel iFlex-strømprobe						
Ekstern skjerm						
Lommelykt						•
Skjerm						
Displaylåsing	•	•	•	•	•	•
Bakgrunnsbelysning				•	•	•
Diagramskjerm						
Spesifikasjoner						
Kjeftåpning	12,9 mm	12,9 mm	30 mm	30 mm	30 mm	18 mm
Maks. ledningsstørrelse	1/0 THHN-kabel	1/0 THHN-kabel	600 MCM	600 MCM	600 MCM	17 mm
AC RMS for strømområde	0 til 100,0 A	0 til 100,0 A	0 til 400,0 A	0 til 40,00 A / 400,0 A	0 til 40,00 A / 400,0 A	0 til 200,0 A
Nøyaktig AC-strøm (50/60 Hz)	3 % ± 3 tellinger	3 % ± 3 tellinger	2 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger
AC-respons	Gjennomsnitt	Gjennomsnitt	Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS
Strømområde DC					0 til 40,00 A / 400,0 A	0 til 200 A
Nøyaktig DC-strøm					2 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger
Spenningsområde AC	0 til 600,0 V	0 til 1 000 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V
Nøyaktig AC-spenning	1,5 % ± 2 tellinger	1,5 % ± 2 tellinger	1,5 % ± 5 tellinger	1,5 % ± 5 tellinger	1,5 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger
Spenningsområde DC	0 til 600,0 V	0 til 1 000 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V
Nøyaktig DC-spenning	1 % ± 1 telling	1 % ± 1 telling	1,0 % ± 5 tellinger	1,0 % ± 5 tellinger	1,0 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger
Motstandsområde	0 til 1 000 Ω	0 til 1 000 Ω	0 til 4 000 Ω	0 til 4 000 Ω	0 til 40 kΩ	0 til 6 000 Ω
Frekvensmåleområde:					5 Hz til 500 Hz	
Enhet av/på						
Automatisk avstenging	•	•	•	•	•	
Garanti og sikkerhet						
Garanti (år)	2	2	2	2	2	3
Kategoriklasse (EN61010-1)	CAT III 600 V	CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	CAT III 600 V

Generell bruk			Industrielektrisk		VVS	Avansert industri, anlegg		iFlex-tilbehør
373 	374 	375 	376 	381 	902 	353 	355 	i2500-10/ i2500-18 
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•		•	
•	•	•	•	•	•		•	
•	•	•	•	•	•		•	
•	•	•	•	•	•		•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•		•	•	•
							•	
	•	•	•	•	•	•	•	•
					•			
•	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•		•	•	•
		•	•	•		•	•	
	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Inkludert	Inkludert				
	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr				
				•				
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
32 mm	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm	30,5 mm	58 mm	58 mm	7,5 mm spole
750 MCM	750 MCM	750 MCM	750 MCM	750 MCM	750 MCM	750 MCM eller tre 500 MCM	750 MCM eller tre 500 MCM	
0 til 600,0 A	0 til 600,0 A	0 til 600,0 A	0 til 999,9 A	0 til 999,9 A	0 til 600,0 A	0 til 1 400 A	0 til 1 400 A	0 til 2 500 A
2 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger	1,5 % ± 5 tellinger	1,5 % ± 5 tellinger	3 % ± 5 tellinger
Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS
	0 til 600,0 A	0 til 600,0 A	0 til 999,9 A	0 til 999,9 A	0 til 200 µA	0 til 2 000 A	0 til 2 000 A	
	2 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger	2 % ± 5 tellinger	1 % ± 5 tellinger	1,5 % ± 5 tellinger	1,5 % ± 5 tellinger	
0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 1 000 V	0 til 1 000 V	600,0 V		0 til 600,0 V	
1 % ± 5 tellinger	1,5 % ± 5 tellinger	1,5 % ± 5 tellinger	1,5 % ± 5 tellinger	1,5 % ± 5 tellinger	1 % ± 5 tellinger		1 % ± 5 tellinger	
0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 600,0 V	0 til 1 000 V	0 til 1 000 V	0 til 600,0 V		0 til 1 000 V	
1 % ± 5 tellinger	1 % ± 5 tellinger	1 % ± 5 tellinger	1 % ± 5 tellinger	1 % ± 5 tellinger	1 % ± 5 tellinger		1 % ± 5 tellinger	
0 til 6 000 Ω	0 til 6 000 Ω	0 til 6 000 Ω	0 til 60 kΩ	0 til 60 kΩ	0 til 9 999 Ω		0 til 400 KΩ	
		500 Hz	500 Hz	500 Hz		5 til 1 000 Hz	5 til 1 000 Hz	500 Hz
•	•	•	•	•	•	•	•	
3	3	3	3	3	3	3	3	3
CAT III 600 V, CAT IV 300 V	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V	CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V	CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V	CAT III 600 V	CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V	CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V	CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V

Tangspesifikasjoner forts.

	Lekkasje 360*	Prosess 773	Jord 1630	Nettkvalitet 345
				
Målinger				
AC-strøm	•		•	•
AC-spenning				•
Motstand				
Kontinuitet			•	
DC-spenning				•
DC-strøm		•		•
Sann RMS			•	•
Frekvens				•
Min./maks./gj.snitt				•
4-20 mA (0,01 mA-oppløsning)		•		
Temperatur				
Kapasitans				
Jordsløyfemotstand			•	
Spesialfunksjoner				
Oppstartstrømmodus				•
Lavpassfilter				•
Harmoniske, nett, datalogging				•
18 tomers fleksibel iFlex-strømprobe				
10 tomers fleksibel iFlex-strømprobe				
Ekstern skjerm				
Lommelykt				
Skjerm				
Displaylåsing	•	•	•	•
Bakgrunnsbelysning	•	•		•
Diagramskjerm				•
Spesifikasjoner				
Kjeftåpning	40 mm	4,5 mm	35 mm	58 mm
Maks. ledningsstørrelse	1 250 MCM	6 AWG	1 000 MCM	750 MCM eller tre 500 MCM
AC RMS for strømområde	0 til 60 A		0 til 35 A	0 til 1 400 A
Nøyaktig AC-strøm (50/60 Hz)	1 % ± 5 tellinger		2 % ± 3 tellinger	± 3 % ± 5 tellinger
AC-respons	Gjennomsnitt		Sann RMS	Sann RMS
Strømområde DC		0 til 99,9 mA		0 til 2 000 A
Nøyaktig DC-strøm		4-20 mA er 0,2 % ± 5 tellinger		± 1,5 % ± 5 tellinger
Spenningsområde AC				0 til 825 V
Nøyaktig AC-spenning				± 1 % ± 5 tellinger
Spenningsområde DC				0 til 825 V
Nøyaktig DC-spenning				± 1 % ± 5 tellinger
Motstandsområde			0 til 1 500 Ω	
Frekvensmåleområde:				15 til 1 000 Hz
Enhet av/på				
Automatisk avstenging	•	•	•	•
Garanti og sikkerhet				
Garanti (år)	1	3	1	2
Kategoriklasse (EN61010-1)	CAT III 300 V	Cat II 300 V	CAT III 300 V	CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V

*Ikke tilgjengelig for kjøp i Canada

Opplæring/støtte

ABC for strømtenger

Hva er en strømtang og hva kan den gjøre? Hvilke målinger kan utføres med en strømtang? Hvordan får du mest mulig ut av en strømtang? Hvilken strømtang passer best for miljøet tungen skal brukes i? Finn svar på disse og andre spørsmål i vår ABC for strømtenger.

www.fluke.com/clampABCs

mA-sløyfwebinar

Lær hvordan du tester og feilsøker 4 mA til 20 mA reguleringsløyfer på dette Fluke webinar. Klikk på koblingen nedenfor for å registrere deg og delta.

www.fluke.com/mALoopWebinar

Nyhetsbrev om maskintilstand

Vi ønsker at nyhetsbrevet skal være like enkelt å bruke som en skrutrekker og like nyttig som et par gode arbeidssko. Målet er å gjøre jobben din enklere og hjelpe deg til å ta vare på maskinene dine slik at du får full utbytte av dem. Klikk på koblingen nedenfor for å få tips og informasjon om feilsøkingsteknikker og forebyggende løsninger.

www.fluke.com/machinehealth

Løsningscenter for motorer

Få dette nyhetsbrevet annenhver måned og lær om maskintilstand – hvordan du forutser og identifiserer problemer og hvordan du feilsøker dem.

www.fluke.com/motors_solutions

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Norge AS
Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo

Tlf: 800 18 227
Fax: 800 18 228
E-mail: info.no@fluke.com
Web: www.fluke.no

© Copyright 2012 Fluke Corporation.
Med enerett. Trykt i Nederland
7/2012. Informasjonen kan endres
uten varsel. Vi tar forbehold om
trykkfeil.

Pub_ID: 11946-nor